

Modele i specyfikacja kontrolerów

Parametr	300W	500W	1KW	2KW	3KW	5KW	10KW	20KW
Moc (W)	300	500	1000	2000	5000	5000	10000	18000
Napięcie znamionowe akumulatorów (V)	24	24	48	120	240	240	240	360
Napięcie ładowania (V)	30	30	60	150	300	300	300	450
Napięcie max / wznowienie (V)	30/28	30/28	60/56	150/140	300/280	300/280	300/280	450/420
Napięcie min / wznowienie (V)	21/24	21/24	42/48	105/120	210/240	210/240	210/240	315/360
Masa (kg)	1	2	8	10	13	52	67	75